

MODULADOR-ENCODER DIGITAL COFDM HD CON LOOP HDMI MD HD EASY LOOP

Resolución hasta 1080p

Indicación fuente HDMI activa

LOOP HDMI IN / OUT

Excelente calidad de modulación MER ≥ 33 dB

Menú rápido. Ajuste fácil mediante botones del canal, atenuación y program id

Programación avanzada fácil mediante programa PC, MD HD SOFT

REFERENCIA		MD HD EASY LOOP
Código		122011
Entrada		HDMI
Salida		LOOP HDMI
VÍDEO		
Resolución de vídeo		480p - 576p - 720p - 1080p
Compresión de vídeo		H.264
Vídeo rate	Kbps	500-15000
AUDIO		
Compresión de audio		MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate	Kbps	128, 192, 256, 320, 384
MODULACIÓN		
Procesado DVB		NIT, PID
Configuración DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Video PID, Audio PID
Frecuencia de salida	MHz	170-230 & 470-862
Canal de salida	N.	5...12 + 21...69
Nivel de salida	dB μ V	>80
Atenuación	dB	0...15
MER	dB	≥ 33
Ancho de banda	MHz	6, 7, 8
Constelación		QPSK, 16QAM, 64QAM
Modo		2K, 8K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
Loop RF	dB	-2
GENERAL		
Tensión de alimentación	Vdc	+5
Consumo de potencia	W	<10
Tamaño	mm	150 x 99 x 34



MD HD EASY LOOP



CHD



HDM 90



HDM 90F

ACCESORIOS OPCIONALES

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION
125001	CHD	Cable HDMI / HDMI 1,5 m
165009	HDM 90	Adaptador HDMI macho – HDMI hembra acodado 90°
165010	HDM 90F	Adaptador HDMI macho – HDMI hembra acodado 90°